ΚΩΔΙΚΌΣ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ : DLFSDYLGYCDY6JVU2V9

VEVOR Ασύρματο Σύστημα Συναγερμού Κρεβατιού για Ηλικιωμένους με Αισθητήρα και Πομπό DLFSDYLGYCDY6JVU2V9

| Μοντέλο 760IFT6

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής.

1. Εισαγωγή και υποστήριξη

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη VEVOR. Το παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνει οδηγίες για το ασύρματο σύστημα ειδοποίησης με αισθητήρα πίεσης, μοντέλο 760IFT6. Διαβάστε όλες τις οδηγίες προσεκτικά πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία.

Για ερωτήσεις σχετικά με το προϊόν ή για τεχνική υποστήριξη, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: www.vevor.com/support.

Η εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την έκδοση που παραλάβατε. Η VEVOR διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης του προϊόντος ή του λογισμικού του χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

2. Προειδοποίηση ασφαλείας

Για να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών.

3. Χαρακτηριστικά

1. Το σύστημα ασύρματης ειδοποίησης αποτελείται από έναν ασύρματο αισθητήρα-υπόθεμα πίεσης για αναπηρικό αμαξίδιο ή κρεβάτι και έναν ασύρματο δέκτη με ηχητική ειδοποίηση.
2. Όταν ο χρήστης σηκωθεί και απομακρυνθεί από το υπόθεμα πίεσης, ο πομπός ενεργοποιεί αμέσως την ειδοποίηση και αποστέλλει ασύρματο σήμα στον δέκτη που βρίσκεται κοντά στον φροντιστή. Ο δέκτης ενεργοποιεί ηχητική ειδοποίηση ή κουδούνι και φωτεινή ένδειξη. Η αναφερόμενη εμβέλεια σε ανοικτό χώρο είναι μεγαλύτερη από 70 μέτρα.
3. Η ένταση του κουδουνιού ρυθμίζεται σε υψηλή ή χαμηλή (HI/LO).
4. Ο αισθητήρας μπορεί να τοποθετηθεί σε αναπηρικό αμαξίδιο ή σε στρώμα/κρεβάτι. Ο πομπός λειτουργεί με μία μπαταρία 9 V (δεν περιλαμβάνεται). Ο δέκτης λειτουργεί με τρεις μπαταρίες τύπου C/LR14 (δεν περιλαμβάνονται) ή με συμβατό τροφοδοτικό 6 V DC, 300 mA (δεν περιλαμβάνεται).
5. Η εγκατάσταση δεν απαιτεί καλωδίωση. Το σύστημα προορίζεται για οικιακή χρήση, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και χώρους νοσοκομειακής/βοηθητικής φροντίδας.

4. Εξαρτήματα και χειριστήρια

Δέκτης

6. Διακόπτης έντασης HI/LO.
7. LED ένδειξης ενεργοποίησης (ανάβει κατά τη λήψη σήματος).
8. Ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας δέκτη (παραμένει αναμμένη).
9. LED ένδειξης ενεργοποίησης.
10. Ηχητική μονάδα (βομβητής).
11. Διακόπτης λειτουργίας: ALARM / OFF / CHIME (συναγερμός / απενεργοποίηση / κουδούνι).
12. Υποδοχή τροφοδοσίας DC.
13. Κουμπί εκμάθησης κωδικού αναγνώρισης (LEARN).
14. Κάλυμμα θήκης μπαταριών.

Πομπός

15. Ηχητική μονάδα (βομβητής).
16. Πλήκτρο/σημείο ενεργοποίησης (LAUNCH).
17. Κάλυμμα θήκης μπαταρίας.
18. Διακόπτης επιλογής λειτουργίας (ARM / OFF / ALERT).

Χαρακτηριστικά πομπού και υποθέματος

- Ο αισθητήρας ανιχνεύει πότε ο ασθενής/χρήστης απομακρύνεται από το υπόθεμα και ενεργοποιεί την ειδοποίηση.
- Κατάλληλος για χρήση σε καρέκλες και κρεβάτια.
- Ενσωματωμένος συναγερμός 85 dB.
- Διακόπτης επιλογής ARM / OFF / ALERT.
- Τροφοδοσία πομπού: μία μπαταρία 9 V (δεν περιλαμβάνεται).
- Ηχητική προειδοποίηση χαμηλής στάθμης μπαταρίας.
- Διαστάσεις υποθέματος κρεβατιού: 76 × 36 cm.

5. Εγκατάσταση

19. Ανοίξτε το κάλυμμα της θήκης μπαταρίας του πομπού και τοποθετήστε μία μπαταρία 9 V (δεν περιλαμβάνεται). (Εικ. 1)
20. Συνδέστε τη μονάδα συναγερμού/πομπό με τον αισθητήρα-υπόθεμα πίεσης, όπως φαίνεται στην Εικ. 2.
21. Αφαιρέστε το μαξιλάρι του αναπηρικού αμαξιδίου και τοποθετήστε από κάτω τον αισθητήρα πίεσης. (Εικ. 3)
22. Τοποθετήστε ξανά το μαξιλάρι στη θέση του. (Εικ. 3)
23. Αφαιρέστε τη βίδα στο πίσω μέρος του καλύμματος του δέκτη και ανοίξτε το κάλυμμα. (Εικ. 4)
24. Τοποθετήστε στον δέκτη τρεις μπαταρίες τύπου C/LR14. (Εικ. 5)
25. Προαιρετικά, μπορείτε να συνδέσετε τροφοδοτικό 6 V DC, 300 mA (δεν περιλαμβάνεται). Προδιαγραφές βύσματος: μήκος 12 mm, εσωτερική διάμετρος 2,1 mm (θετικός πόλος στο εσωτερικό), εξωτερική διάμετρος 5,5 mm (αρνητικός πόλος εξωτερικά). Οι μπαταρίες μπορούν να παραμείνουν τοποθετημένες ως εφεδρική τροφοδοσία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.

Πριν ενεργοποιήσετε τη μονάδα συναγερμού, ο χρήστης πρέπει πρώτα να καθίσει επάνω στο υπόθεμα πίεσης. Διαφορετικά, ενδέχεται να ενεργοποιηθεί αμέσως ο συναγερμός.

6. Επιλογή λειτουργίας πομπού

ARM: Μετακινήστε τον διακόπτη του πομπού στη θέση ARM και περιμένετε περίπου 4 δευτερόλεπτα, μέχρι να ακουστεί ένας σύντομος ήχος «μπι». Ο πομπός έχει ενεργοποιηθεί. Εκπέμπει τέσσερις ηχητικές ειδοποιήσεις

«DING-DONG» και αποστέλλει ασύρματο σήμα στον δέκτη. Η ειδοποίηση σταματά όταν ο χρήστης καθίσει ξανά στο υπόθεμα πίεσης ή όταν ο διακόπτης τεθεί στη θέση OFF.

ALERT: Όταν ο διακόπτης τεθεί στη θέση ALERT, μετά από περίπου 4 δευτερόλεπτα ακούγεται ένας σύντομος ήχος «μπι» και ο πομπός ενεργοποιείται. Αποστέλλει ασύρματο σήμα μόνο στον δέκτη, χωρίς να ενεργοποιεί το κουδούνι. Η ειδοποίηση σταματά όταν ο χρήστης καθίσει ξανά στο υπόθεμα ή όταν ο διακόπτης τεθεί στη θέση OFF.

OFF: Όταν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται, θέστε τον διακόπτη του πομπού στη θέση OFF.

7. Λειτουργία και έλεγχος

26. Το προϊόν έχει αντιστοιχιστεί με κωδικούς εκμάθησης πριν από την παράδοση. Κατά την πρώτη χρήση, πραγματοποιήστε τους απαραίτητους λειτουργικούς ελέγχους. Πιέστε το υπόθεμα για να επιβεβαιώσετε ότι ενεργοποιείται ο συναγερμός εντός της αποτελεσματικής ασύρματης εμβέλειας (περίπου 40–70 μέτρα).
27. Θέστε τον διακόπτη τροφοδοσίας του δέκτη στη θέση ON. Ο δέκτης εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής. Κάθε φορά που λαμβάνει σήμα ενεργοποίησης από τον ασύρματο αισθητήρα, ενεργοποιούνται ταυτόχρονα ο ήχος και η φωτεινή ένδειξη LED.
28. Ο δέκτης διαθέτει επιλογή έντασης HI/LO. Επιλέξτε LO όταν ο δέκτης βρίσκεται κοντά σας.

8. Εκμάθηση / αντιστοίχιση κωδικού αναγνώρισης

29. Με τον δέκτη σε κατάσταση αναμονής, χρησιμοποιήστε την άκρη ενός στυλό ή ένα κατσαβίδι για να πατήσετε το κουμπί LEARN για 2–3 δευτερόλεπτα. Αφήστε το κουμπί μόλις ακουστεί ένας σύντομος ήχος «μπι». Ο δέκτης εισέρχεται σε λειτουργία εκμάθησης και είναι έτοιμος να λάβει το σήμα αντιστοίχισης από τον πομπό.
30. Στη συνέχεια, πιέστε το ασύρματο υπόθεμα πίεσης ώστε να μεταδοθεί το σήμα. Όταν ο δέκτης λάβει το σήμα, εκπέμπει έναν παρατεταμένο ήχο «μπι», που υποδεικνύει επιτυχή εκμάθηση του κωδικού.
31. Αν ακουστούν τέσσερις διαδοχικοί σύντομοι ήχοι «μπι», η εκμάθηση απέτυχε ή πρόκειται για επαναλαμβανόμενη εκμάθηση κωδικού. Η κατάσταση εκμάθησης του δέκτη διαρκεί περίπου 15 δευτερόλεπτα. Επαναλάβετε τη διαδικασία.
32. Ο δέκτης μπορεί να αντιστοιχιστεί με 1 έως 6 ασύρματους αισθητήρες. Για να διαγράψετε τους υπάρχοντες κωδικούς αναγνώρισης, ενώ ο δέκτης βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, κρατήστε πατημένο το κουμπί LEARN για 12 δευτερόλεπτα. Θα ακουστούν δύο παρατεταμένοι ήχοι «μπι», που υποδεικνύουν ότι έχουν διαγραφεί όλοι οι κωδικοί. Στη συνέχεια μπορείτε να πραγματοποιήσετε νέα αντιστοίχιση.

Ο ασύρματος αισθητήρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για αυτοσχέδια/προσαρμοσμένη αντιστοίχιση (DIY). Ο αισθητήρας πίεσης εκπέμπει σήμα RF και αναφέρεται ως συμβατός με ασύρματες εξωτερικές σειρήνες 526L, 526F, 527SL, με ασύρματο δέκτη συναγερμού 625R, καθώς και με κουδούνι επισκέπτη και συσκευή επιτήρησης 639S.

9. Δοκιμή πριν από τη χρήση

Πριν από την κανονική χρήση, πραγματοποιήστε δοκιμή στον χώρο όπου θα λειτουργήσει το σύστημα. Τοποθετήστε τον ασύρματο αισθητήρα στη θέση όπου κάθεται ο φροντιστής/χρήστης και τον δέκτη στο σημείο όπου βρίσκεται ο φροντιστής, σε απόσταση περίπου 40–70 μέτρων. Πιέστε το υπόθεμα με το βάρος του σώματος και, στη συνέχεια, σηκωθείτε και απομακρυνθείτε από αυτό. Τότε πρέπει να ενεργοποιηθεί η ηχητική ειδοποίηση του αισθητήρα. Η ειδοποίηση συνεχίζεται μέχρι να απενεργοποιηθεί ο πομπός ή μέχρι ο χρήστης να καθίσει ξανά στο υπόθεμα. Ο δέκτης πρέπει επίσης να λάβει το σήμα και να ενεργοποιήσει τον συναγερμό. Βεβαιωθείτε ότι ο δέκτης βρίσκεται εντός της αποτελεσματικής εμβέλειας.

10. Σημαντικές σημειώσεις για το υπόθεμα

• Διατηρείτε το υπόθεμα πίεσης στεγνό, ώστε να αποφεύγονται λανθασμένοι συναγερμοί.
• Μην διπλώνετε το υπόθεμα πίεσης, επειδή μπορεί να προκληθεί ζημιά στον αισθητήρα.

11. Προειδοποίηση χαμηλής στάθμης μπαταρίας

Μπαταρία πομπού: Όταν η μπαταρία του πομπού εξασθενήσει, θα ακούγονται δύο σύντομοι ήχοι «μπι-μπι» κάθε 2 λεπτά, ως υπενθύμιση για έγκαιρη αντικατάσταση της μπαταρίας.

Μπαταρία δέκτη: Όταν η μπαταρία του δέκτη εξασθενήσει, η μεσαία ενδεικτική λυχνία LED παραμένει σταθερά αναμμένη, υπενθυμίζοντας ότι πρέπει να αντικατασταθούν οι μπαταρίες.

12. Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

33. Το προϊόν αποτελεί βοηθητική συσκευή οικιακής ασφάλειας. Για τη διασφάλιση της ασφάλειας, οι χρήστες/φροντιστές πρέπει να επιβεβαιώνουν ότι η συσκευή λειτουργεί σωστά και να πραγματοποιούν τους απαραίτητους ελέγχους.
34. Η συσκευή λειτουργεί με μπαταρίες. Αν η στάθμη τους είναι χαμηλή, αντικαταστήστε τις εγκαίρως, ώστε να διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία. Εάν το προϊόν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες για να αποφύγετε πιθανή ζημιά στη συσκευή.
35. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας και θερμά αντικείμενα.
36. Για οποιαδήποτε απορία, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο/πωλητή.

13. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μοντέλο	Διαστάσεις υποθέματος	Πάχος	Χρώμα
760IFT6	14 × 30 ίντσες (περίπου 35,6 × 76,2 cm)	0,2 ίντσες (περίπου 5,1 mm)	Μαύρο

Σημείωση: Στο εγχειρίδιο αναφέρονται επίσης διαστάσεις υποθέματος κρεβατιού 76 × 36 cm. Διατηρούνται και οι δύο προδιαγραφές όπως εμφανίζονται στο πρωτότυπο.

14. Ορθή απόρριψη

Το προϊόν υπόκειται στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2012/19/ΕΕ. Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων υποδεικνύει ότι το προϊόν πρέπει να συλλέγεται χωριστά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό ισχύει τόσο για το προϊόν όσο και για τα εξαρτήματα που φέρουν το ίδιο σύμβολο. Τα προϊόντα αυτά δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα, αλλά να παραδίδονται σε κατάλληλο σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

15. Πληροφορίες FCC

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τον υπεύθυνο συμμόρφωσης ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη να λειτουργεί τον εξοπλισμό.

Η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των κανονισμών FCC. Η λειτουργία της υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:
1. Η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές.
2. Η συσκευή πρέπει να δέχεται κάθε παρεμβολή που λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Το προϊόν έχει δοκιμαστεί και έχει διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια ψηφιακής συσκευής Κατηγορίας Β, σύμφωνα με το Μέρος 15 των κανονισμών FCC. Τα όρια αυτά έχουν σχεδιαστεί ώστε να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακή εγκατάσταση.

Το προϊόν παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων. Εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, ενδέχεται να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Δεν παρέχεται, ωστόσο, εγγύηση ότι δεν θα παρουσιαστούν παρεμβολές σε συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν το προϊόν προκαλεί παρεμβολές στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη —κάτι που μπορεί να διαπιστωθεί απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας ξανά τη συσκευή— ο χρήστης μπορεί να επιχειρήσει να τις διορθώσει με ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω μέτρα:

- Αλλάξτε τον προσανατολισμό ή τη θέση της κεραίας λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του προϊόντος και του δέκτη.
- Συνδέστε το προϊόν σε πρίζα διαφορετικού ηλεκτρικού κυκλώματος από εκείνο στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Απευθυνθείτε στον προμηθευτή ή σε έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια.

16. Κατασκευαστής και αντιπρόσωποι

Κατασκευαστής: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Διεύθυνση: Shuangchenglu 803nong11hao1602A–1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000, Κίνα.

Εισαγωγέας στην Αυστραλία: SIHAO PTY LTD, 1 Rokeva Street, Eastwood NSW 2122, Αυστραλία.

Εισαγωγέας στις ΗΠΑ: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730, ΗΠΑ.

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ηνωμένου Βασιλείου: YH CONSULTING LIMITED, C/O YH Consulting Limited, Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX, Ηνωμένο Βασίλειο.

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ΕΕ: E-CrossStu GmbH, Mainzer Landstr. 69, 60329 Frankfurt am Main, Γερμανία.

17. Τελική επισήμανση

Το σύστημα ειδοποίησης είναι βοηθητικό μέσο επιτήρησης και δεν υποκαθιστά την άμεση επίβλεψη από φροντιστή ή επαγγελματία υγείας. Πριν από κάθε χρήση, ελέγχετε ότι ο αισθητήρας, ο πομπός, ο δέκτης και οι μπαταρίες λειτουργούν σωστά.

VEVOR | Τεχνική υποστήριξη και ηλεκτρονικό πιστοποιητικό εγγύησης
www.vevor.com/support