

VEVOR

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : XCQZJDSKSSZGDRMG5V0



VEVOR Βάση Στήριξης Σκούπας Dyson με 3 Κλιπ XCQZJDSKSSZGDRMG5V0

Μοντέλο: D14

1. Γενικές πληροφορίες

Το παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνει τη μετάφραση στα ελληνικά του αγγλικού τμήματος του εγχειριδίου της VEVOR για τη βάση στήριξης ηλεκτρικής σκούπας, μοντέλο D14. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν από τη συναρμολόγηση και τη χρήση.

Η VEVOR διατηρεί το δικαίωμα ερμηνείας του εγχειριδίου χρήσης. Η εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το προϊόν που παραλάβατε. Ο κατασκευαστής ενδέχεται να πραγματοποιεί τεχνολογικές ή λογισμικές ενημερώσεις χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

2. Οδηγίες ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε τις παρούσες οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Η μη τήρησή τους ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

Προφυλάξεις κατά τη συναρμολόγηση και τη χρήση

- Συναρμολογήστε το προϊόν αποκλειστικά σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες. Η λανθασμένη συναρμολόγηση μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν για σκοπό διαφορετικό από εκείνον για τον οποίο έχει σχεδιαστεί.
- Κατά τη συναρμολόγηση, φοράτε προστατευτικά γυαλιά εγκεκριμένα κατά ANSI και ανθεκτικά γάντια εργασίας.
- Διατηρείτε τον χώρο συναρμολόγησης καθαρό και καλά φωτισμένο.
- Μη συναρμολογείτε ή εγκαθιστάτε το προϊόν όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια αλκοόλ, ναρκωτικών ουσιών ή φαρμάκων που επηρεάζουν την εγρήγορση.
- Για λόγους ασφαλείας, συνιστάται η εγκατάσταση να πραγματοποιείται από δύο άτομα.
- Τοποθετήστε το προϊόν μακριά από παιδιά και κατοικίδια.
- Μετά την εγκατάσταση, τοποθετήστε το προϊόν σε σταθερό δάπεδο και διατηρείτε την επιφάνειά του στεγνή.
- Πριν από τη χρήση, ελέγξτε ότι κάθε στήριγμα έχει στερεωθεί πλήρως.
- Μη σύρετε το προϊόν, ώστε να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς στο δάπεδο.
- Κατά την τοποθέτηση ή την αφαίρεση της ηλεκτρικής σκούπας, χρησιμοποιείτε και τα δύο χέρια. Με το ένα χέρι σταθεροποιείτε πρώτα τη βάση.
- Προσέχετε το κέντρο βάρους και διατηρείτε την ισορροπία του προϊόντος.
- Ένα ισχυρό χτύπημα μπορεί να προκαλέσει πτώση της ηλεκτρικής σκούπας από τη βάση και να οδηγήσει σε ζημιά.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε άμεσο ηλιακό φως, κοντά σε εστίες φωτιάς ή σε χώρους με υψηλή θερμοκρασία.

3. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μοντέλο	D14
Ελάχιστες διαστάσεις (Μ × Π × Υ)	330 × 330 × 865 mm
Μέγιστες διαστάσεις (Μ × Π × Υ)	330 × 330 × 1300 mm
Συμβατότητα	Κάθετες ηλεκτρικές σκούπες Dyson σειρών V7, V8, V10, V11, V12, V15, SV10, SV12, SV14, SV18 και SV21
Κλιπ αποθήκευσης	3 τεμάχια, για έως 6 εξαρτήματα/κεφαλές αναρρόφησης
Χρώμα	Γκρι

4. Κατάλογος εξαρτημάτων

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
A	Βάση	1 τεμ.
B	Κορμός/περίβλημα βάσης	1 τεμ.
C	Σύνδεσμος	1 τεμ.
D	Σωλήνας	1 τεμ.
E	Άνω βάση	1 τεμ.
F	Κλιπ αποθήκευσης	3 τεμ.
G	Κλιπ σωλήνα	1 τεμ.
H	Βίδα μηχανής M4 × 14, επίπεδη κεφαλή	3 τεμ.
I	Βίδα M3 × 14	6 τεμ.
J	Βίδα M5 × 50	2 τεμ.
K	Πεταλούδα/παξιμάδι τύπου πεταλούδας	2 τεμ.
L	Αντιολισθητικό πέλμα	6 τεμ.
M	Σταυροκατσάβιδο	1 τεμ.

Σημείωση: Το σταυροκατσάβιδο (M) χρησιμοποιείται για το βίδωμα κατά τη συναρμολόγηση.

5. Οδηγίες συναρμολόγησης

Βήμα 1 – Τοποθέτηση αντιολισθητικών πελμάτων

Εντοπίστε τις οπές βιδών με τις λοξοτμήσεις στην κάτω πλευρά της βάσης A. Κολλήστε τα 6 αντιολισθητικά πέλματα L στο κάτω μέρος της βάσης, στις προβλεπόμενες θέσεις.

Βήμα 2 – Τοποθέτηση συνδέσμου

Τοποθετήστε τον σύνδεσμο C στην εγκοπή του άλλου τμήματος του κορμού B.

Βήμα 3 – Σύνδεση των δύο τμημάτων του κορμού

Ευθυγραμμίστε το αριστερό και το δεξί τμήμα του κορμού B, ενώστε τα και στερεώστε τα με τις 6 βίδες I.

Βήμα 4 – Στερέωση κορμού στη βάση

Χρησιμοποιήστε τις 3 βίδες H για να στερεώσετε τον κορμό B στη βάση A. Περάστε τις βίδες από τις λοξοτμημένες οπές στην κάτω επιφάνεια της βάσης προς τα επάνω και σφίξτε τις στις τρεις αντίστοιχες οπές του κορμού.

Βήμα 5 – Τοποθέτηση σωλήνα

Χαλαρώστε το περιστροφικό κουμπί του συνδέσμου C και εισαγάγετε τον σωλήνα D στο άνοιγμα του κορμού B. Ευθυγραμμίστε την προεξοχή του συνδέσμου με τις αυλακώσεις του σωλήνα D. Σφίξτε ξανά το κουμπί για να ασφαλίσει ο σωλήνας στη θέση του.

Βήμα 6 – Τοποθέτηση άνω βάσης

Εισαγάγετε την άνω βάση E στον σωλήνα D. Ασφαλίστε το κλιπ/έλασμα της άνω βάσης στην οπή του σωλήνα.

Βήμα 7 – Τοποθέτηση κλιπ αποθήκευσης

Τοποθετήστε τα 3 κλιπ αποθήκευσης F στην μπροστινή πλευρά και στα πλαϊνά του κορμού B. Τοποθετήστε το κλιπ σωλήνα G στο πίσω μέρος του κορμού B. Τα κλιπ προορίζονται για την αποθήκευση εξαρτημάτων και κεφαλών της ηλεκτρικής σκούπας.

Βήμα 8 – Διευθέτηση καλωδίου φόρτισης

Περάστε το καλώδιο φόρτισης της ηλεκτρικής σκούπας από την ειδική σχισμή στο πίσω μέρος της άνω βάσης προς την μπροστινή πλευρά. Συνδέστε την κεφαλή φόρτισης στη βάση φόρτισης της σκούπας και στερεώστε το καλώδιο στο πίσω μέρος της βάσης στήριξης.

Βήμα 9 – Στερέωση βάσης φόρτισης

Χρησιμοποιήστε τις 2 βίδες J για να στερεώσετε τη βάση φόρτισης της ηλεκτρικής σκούπας στην άνω βάση E. Ασφαλίστε την πίσω πλευρά με τα παξιμάδια τύπου πεταλούδας K.

Βήμα 10 – Ρύθμιση ύψους

Χαλαρώστε το κουμπί του συνδέσμου C και ρυθμίστε το μήκος του σωλήνα D που προεξέχει από τον κορμό. Με αυτόν τον τρόπο ρυθμίζεται το συνολικό ύψος της βάσης. Το μέγιστο ύψος είναι 1300 mm και το ελάχιστο 865 mm. Επιλέξτε το κατάλληλο ύψος ανάλογα με την ηλεκτρική σκούπα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η βάση φόρτισης της ηλεκτρικής σκούπας απαιτείται να αγοραστεί ξεχωριστά και δεν περιλαμβάνεται στο προϊόν.

6. Καθαρισμός και συντήρηση

- Πριν από τον καθαρισμό του προϊόντος, αποσυνδέστε την ηλεκτρική σκούπα από την παροχή ρεύματος.
- Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά εργαλεία για την αφαίρεση λεκέδων, καθώς μπορεί να γρατζουνίσουν ή να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια.
- Σκουπίζετε απαλά τη σκόνη και τους λεκέδες με στεγνό πανί.
- Ελέγχετε κάθε τρεις μήνες αν η εγκατάσταση παραμένει σταθερή. Αν κάποια βίδα έχει χαλαρώσει, σφίξτε την ξανά.
- Διατηρείτε το προϊόν μακριά από διαβρωτικά αέρια, νερό και διαβρωτικές/σκληρές ουσίες.

7. Στοιχεία κατασκευαστή και αντιπροσώπων

Κατασκευαστής: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Διεύθυνση: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000, Κίνα.

Εισαγωγέας στην Αυστραλία: SIHAO PTY LTD, 1 Rokeva Street, Eastwood, NSW 2122, Αυστραλία.

Εισαγωγέας στις ΗΠΑ: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730, ΗΠΑ.

Αντιπρόσωπος Ηνωμένου Βασιλείου: YH Consulting Limited, C/O YH Consulting Limited, Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX, Ηνωμένο Βασίλειο.

Αντιπρόσωπος ΕΚ: E-CrossStu GmbH, Mainzer Landstr. 69, 60329 Frankfurt am Main, Γερμανία.

8. Τεχνική υποστήριξη

Τεχνική υποστήριξη και ηλεκτρονικό πιστοποιητικό εγγύησης:

www.vevor.com/support

