



PZMLPZPTLGGHMBT3GV0 / PZMLPZXPTLGGHX33AV0 /
PZMLPZPTLGGHMRDOEV0 / PZMLPZPTLGGHMIW1WV0



Κουρτίνα Πόρτας

4. Οδηγός Εγκατάστασης

(1) Έλεγχος Πληρότητας

Παρακαλούμε **ελέγξτε** εάν το πακέτο περιέχει όλα τα εξαρτήματα σύμφωνα με τη λίστα προϊόντος.

(2) Εγκατάσταση του οδηγού (keel)

1. Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση της κουρτίνας, **καθαρίστε καλά το άνοιγμα της πόρτας** ώστε να είναι καθαρό και επίπεδο.
 2. **Μετρήστε το πλάτος και το ύψος** της πόρτας.
Κόψτε τον οδηγό (keel) στο κατάλληλο μήκος **ανάλογα με το μέγεθος της πόρτας**.
 3. Χρησιμοποιήστε εργαλείο για να **τρυπήσετε το πλαίσιο της πόρτας**.
Οι τρύπες πρέπει να **αντιστοιχούν στις προ-διανοιγμένες τρύπες του οδηγού**.
 4. Τοποθετήστε τον οδηγό **πάνω από το πλαίσιο** και στερεώστε τον με **κατσαβίδι και βίδες**.
-

(3) Εγκατάσταση της κουρτίνας (strip curtain)

1. **Επιλέξτε κατάλληλο μήκος και πλάτος** της κουρτίνας **ανάλογα με το μέγεθος της πόρτας**.
Κόψτε την κουρτίνα στο κατάλληλο μέγεθος **με ψαλίδι**.
2. Πάρτε το **κλιπ A (clip-A)**, ευθυγραμμίστε με την τρύπα της κουρτίνας και **τοποθετήστε το από κάτω**.
3. Πάρτε το **κλιπ B (clip-B)**, ευθυγραμμίστε με την ίδια τρύπα και **τοποθετήστε το από πάνω**.
4. **Σφίξτε τις βίδες** στα clips για να στερεωθεί καλά η κουρτίνα.
5. **Εισάγετε το γάντζο ανάρτησης** της κουρτίνας στην τρύπα του οδηγού (keel).

→ Βεβαιωθείτε ότι η κουρτίνα είναι τοποθετημένη **στη σωστή θέση**.

 Ρυθμίστε το **ύψος και το πλάτος** της κουρτίνας ώστε να ταιριάζει με το μέγεθος και το σχήμα της πόρτας.

 Ελέγξτε αν η εγκατάσταση είναι **ασφαλής και σταθερή**.



5. Οδηγίες Χρήσης

1. Πριν από τη χρήση, **βεβαιωθείτε ότι η κουρτίνα έχει εγκατασταθεί σωστά** και είναι ρυθμισμένη στη σωστή θέση.
2. Όταν ανοίγετε την κουρτίνα:
→ Κρατήστε την άκρη της κουρτίνας με το χέρι σας και **τραβήξτε την απαλά στο πλάι** για να μην πέσει ή φθαρεί.
3. Όταν κλείνετε την κουρτίνα:
→ Τραβήξτε την **προς το κέντρο**, ώστε να εφαρμόσει σωστά στο πλαίσιο της πόρτας.
4. Αν η κουρτίνα **χαλαρώσει ή υποστεί ζημιά**, προχωρήστε **σε συντήρηση ή αντικατάσταση** εγκαίρως.
5. **Λόγω της συσκευασίας**, το κάτω μέρος της PVC κουρτίνας μπορεί να είναι **στραβωμένο** όταν την ανοίξετε.
→ Αυτό είναι φυσιολογικό και **θα ισιώσει σταδιακά** με τον χρόνο.

6. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Κουρτινών Πόρτας (Strip Curtain)

Θέση	Μοντέλο	Διαστάσεις	Επιφάνεια	Περιλαμβανόμενα Εξαρτήματα
1	ZAV0	50ft x 8inch	Λείος	Κουρτίνα, Μεζούρα, Μαχαίρι
2	G8V0	50ft x 8inch	Με νεύρα	Κουρτίνα, Μεζούρα, Μαχαίρι
3	JYV0	75ft x 8inch	Λείος	Κουρτίνα, Μεζούρα, Μαχαίρι
4	4SV0	75ft x 8inch	Με νεύρα	Κουρτίνα, Μεζούρα, Μαχαίρι
5	5SV0	150ft x 8inch	Λείος	Κουρτίνα, Μεζούρα, Μαχαίρι
6	HMV0	150ft x 8inch	Με νεύρα	Κουρτίνα, Μεζούρα, Μαχαίρι

Περιεχόμενα (Component Types):

Εξάρτημα	Περιλαμβάνεται στο μοντέλο
Κουρτίνα	✓ Όλα τα μοντέλα
Μεζούρα (Tape)	✓ Όλα τα μοντέλα
Μαχαίρι (Knife)	✓ Όλα τα μοντέλα
Clip-A	✓ Μόνο από μοντέλο 11-13
Clip-B	✓ Μόνο από μοντέλο 11-13
Keel (οδηγός)	✓ Μόνο μοντέλο 13
Βίδα μηχανής	✓ Μοντέλο 13
Παξιμάδι (Nut)	✓ Μοντέλο 13
Βίδα ξύλου	✓ Μοντέλο 13

Πρόσθετα Μοντέλα (Θέσεις 7–13):

Θέση	Μοντέλο	Διαστάσεις	Επιφάνεια	Clip-A	Clip-B	Keel	Βίδες / Παξιμάδια
7	WBV0	164ft x 8in	Λείος	x	x	x	x
8	TTV0	164ft x 8in	Με νεύρα	x	x	x	x
9	Q4V0	100ft x 12in	Λείος	x	x	x	x
10	TCV0	100ft x 12in	Με νεύρα	x	x	x	x
11	S0V0	82ft x 12in	Λείος	6	6	x	x
12	M8V0	82ft x 8in	Λείος	6	6	x	x
13	RCV0	38ft x 84in	Λείος	6	6	✓	18 παξιμάδια + 12 βίδες ξύλου

Θέση	Μοντέλο	Διαστάσεις	Επιφάνεια	Τεμάχια Κουρτίνας	Εξαρτήματα
14	KDV0	42" x 84"	Λείος	7	Clip-A: 7, Clip-B: 7
15	IBV0	48" x 84"	Λείος	8	Clip-A: 8, Clip-B: 8
16	F0V0	48" x 96"	Λείος	8	Clip-A: 8, Clip-B: 8
17	OPV0	60" x 84"	Λείος	10	Clip-A: 10, Clip-B: 10
18	VXV0	72" x 96"	Λείος	12	Clip-A: 12, Clip-B: 12
19	GGV0	96" x 96"	Λείος	16	Clip-A: 16, Clip-B: 16

► Επιπλέον Περιλαμβανόμενα Εξαρτήματα

Εξάρτημα	Ποσότητα ανά Μοντέλο
Μεζούρα (Tape Measure)	✓ σε όλα εκτός του 19
Μαχαίρι (Knife)	✓ σε όλα
Keel (Οδηγός)	3 έως 6 τεμάχια
Βίδες μηχανής	21 έως 48 τεμ.
Παξιμάδια (Nuts)	21 έως 48 τεμ.
Βίδες ξύλου	21 έως 48 τεμ.
Κατσαβίδι (Bolt Driver)	✓ σε όλα

🔧 Παρατηρήσεις:

- Όλα τα μοντέλα έχουν **επιφάνεια τύπου "Smooth"** (λείος PVC).
- Οι κουρτίνες περιλαμβάνουν **κλιπς Clip-A και Clip-B για στερέωση**.
- Περιλαμβάνεται εργαλείο εγκατάστασης (**κατσαβίδι bolt driver**).